

使用 Windows 10 Lenovo Factory Recovery USB 隨身碟

本出版品中的回復程序可能隨時變更。如需最新的回復程序，請前往：
<http://www.lenovo.com/support>

Windows® 10 Lenovo® 原廠回復 USB 隨身碟可讓您將您的 Lenovo 電腦還原成原廠安裝的 Windows 10 作業系統；或是將 Windows 7 作業系統切換至 Windows 10 作業系統。其中包含下列項目：

- 回復程式、原廠安裝的應用程式和驅動程式
- Windows 10 作業系統安裝檔
- 其他內容，例如軟體更新

在開始回復程序之前，請遵守下列預防措施：

- 在回復程序期間，您硬碟上的所有檔案和您的所有設定都會全數刪除。為避免資料遺失，請備份您要保留的所有資料。
- 建議您先建立 Windows 7 回復媒體，以備日後想要恢復使用 Windows 7 作業系統時使用。如需如何建立回復媒體的相關指示，請參閱電腦的電子版 *使用手冊*：
<http://www.lenovo.com/support>。
- 某些電腦型號不支援建立 Windows 7 回復媒體的功能。對於這些型號，您可以向 Lenovo 客戶支援中心訂購 Windows 7 回復光碟組。如需您國家或地區的 Lenovo 客戶支援中心電話號碼，請參閱：<http://www.lenovo.com/support/phone>。
- 一次僅可安裝與使用一個版本的 Windows 作業系統（Windows 7 或 Windows 10）。

回復程序之前

在開始回復程序之前，請執行下列動作：

ThinkPad® Tablet 電腦：

1. 重新啟動您的電腦，然後立即按住音量提高按鈕直到 ThinkPad Tablet Setup 程式開啟。

附註：

- 如果是 ThinkPad X1 Tablet (機型：20GG 和 20GH)，請輕點「按下 Enter 或輕觸這裡」，然後輕點 F1 以開啟 ThinkPad Tablet Setup 程式。
 - 視電腦型號而定，開啟 ThinkPad Tablet Setup 程式的方法可能有所差異。如需詳細資料，請參閱您電腦的電子版 *使用手冊*：<http://www.lenovo.com/support>。
2. 從 ThinkPad Tablet Setup 程式的主功能表，選取 **Restart**。
 3. 在 Restart 畫面上，選取 **Load Setup Defaults**。在顯示的對話框中，選取 **Yes**。
 4. 在 Restart 畫面的右下角，選取 **Home** 以返回主功能表。
 5. 繼續進行「執行回復程序」。

其他類型的 Lenovo 電腦：

1. 開啟電腦電源時，反覆按下及放開 F1 鍵。當您聽到多次嗶聲或看見標誌畫面時，請放開 F1 鍵。Setup 程式隨即開啟。
2. 從 Setup 程式主功能表，選取 **Exit** 或 **Restart**，並確定 **OS Optimized Defaults** 已設定為 **Enabled**。
3. 按 F9 以載入預設值，在出現提示時選取 **Yes**，然後按 Enter。
4. 按 F10 儲存變更並結束。
5. 繼續進行「執行回復程序」。

執行回復程序

附註：

- 您的電腦必須具備可用的通用序列匯流排 (USB) 接頭，以便連接 Windows 10 Lenovo 原廠回復 USB 隨身碟。
- 在回復程序期間，您硬碟上的所有檔案和您的所有設定都會全數刪除。為避免資料遺失，請備份您要保留的所有資料。
- 在回復程序期間，確定電腦已連接到 AC 電源。
- 回復程序完成之後，您可能需要重新安裝某些裝置驅動程式。

些裝置驅動程式。使用 Lenovo Companion 程式提供的 System Update 功能 (建議)。如需存取 Lenovo Companion 的相關資料，請參閱您電腦的電子版 *使用手冊*：
<http://www.lenovo.com/support>。

如果要執行回復程序，請執行下列動作：

ThinkPad Tablet 電腦：

1. 執行下列動作，將 USB 隨身碟設定為第一個啟動裝置：
 - a. 重新啟動您的電腦，然後立即按住音量提高按鈕直到 ThinkPad Tablet Setup 程式開啟。

附註：視電腦型號而定，開啟 ThinkPad Tablet Setup 程式的方法可能有所差異。如需詳細資料，請參閱您電腦的電子版 *使用手冊*：
<http://www.lenovo.com/support>。

- b. 從 ThinkPad Tablet Setup 程式的主功能表，選取 **Startup**。
 - c. 在 Startup 畫面上，選取 **Boot**。將 **USB HDD** 拖曳至頂部，讓它成為第一個啟動裝置。
2. 將 USB 配接器插入電腦上可用的 USB 接頭，然後將 USB 隨身碟連接到 USB

配接器。

3. 在 Startup 畫面的左下角，選取 **Restart**。
4. 在 Restart 畫面上，選取 **Exit Saving Changes**。
5. 在顯示的對話框中，選取 **Yes**。您的電腦會重新啟動並開啟回復程式。
6. 選取您的語言，然後輕點下一步。
7. 閱讀授權，選取 **我同意這些條款和條件**，然後輕點下一步。
附註：您必須同意條款和條件，才能繼續進行回復程序。
8. 在顯示的對話框中，選取 **是** 以繼續進行回復程序。
9. 回復程序完成時，系統會提示您取下 USB 隨身碟並重新啟動電腦。取下 USB 隨身碟，然後選取 **是** 以重新啟動電腦。

附註：回復程序的其餘作業都已全部自動化，您不需要再執行任何動作。您的電腦將重新啟動並進入 Microsoft® Windows 桌面數次，而且您可能會遇到畫面沒有任何活動長達數分鐘之久的情況。這是正常現象。

10. Windows 設定畫面出現時，請遵循畫面上的指示完成 Windows 設定。

11. 如果您要在回復之後還原原始的啟動順序，請開啟 **ThinkPad Tablet Setup** 程式。輕點 **Startup**，輕點 **Boot**，然後選取第一個啟動裝置。然後儲存變更並結束。

其他類型的 **Lenovo** 電腦：

1. 將 **USB** 隨身碟連接到電腦上可用的 **USB** 接頭。
2. 開啟電腦電源時，反覆按下及放開 **F12** 鍵。隨即顯示 **boot** 功能表。
3. 使用方向鍵選取 **USB** 隨身碟，然後按

Enter。回復程式隨即開啟。

4. 選取您的語言，然後按**下一步**。
5. 閱讀授權，選取**我同意這些條款和條件**，然後按**下一步**。
附註：您必須同意條款和條件，才能繼續進行回復程序。
6. 如果您的電腦有多個內接式儲存磁碟機，系統可能會提示您選取要還原作業系統的目的地內接式儲存磁碟機。請執行下列動作：

- a. 遵循畫面上的指示選取內接式儲存磁碟機。
附註：請務必遵循畫面上的指示進行。否則，回復程序可能會失敗。
 - b. 在顯示的對話框中，如果您想要格式化所有內接式儲存磁碟機，請按一下**是**；如果您只要格式化系統磁碟機，請按一下**否**。
7. 在顯示的對話框中，按一下**是**以繼續進行回復程序。

8. 回復程序完成時，系統會提示您取下 **USB** 隨身碟並重新啟動電腦。取下 **USB** 隨身碟，然後按一下**是**以重新啟動電腦。

附註：回復程序的其餘作業都已全部自動化，您不需要再執行任何動作。您的電腦將重新啟動並進入 **Microsoft Windows** 桌面數次，而且您可能會遇到畫面沒有任何活動長達數分鐘之久的情況。這是正常現象。

9. **Windows** 設定畫面出現時，請遵循畫面上的指示完成 **Windows** 設定。

第二版 (2016 年 7 月)
© Copyright Lenovo 2015, 2016.

有限及限制權利注意事項：倘若資料或軟體係依據美國聯邦總務署 (General Services Administration, GSA) 的合約交付，其使用、重製或揭露須符合合約編號 **GS-35F-05925** 之規定。
Lenovo、**Lenovo** 標誌及 **ThinkPad** 是 **Lenovo** 在美國及 (或) 其他國家或地區的商標。**Microsoft** 和 **Windows** 是 **Microsoft** 集團旗下公司的商標。其他公司、產品或服務名稱，可能是第三者的商標或服務標誌。除非產品的「授權條款」所允許，一般使用者不得將用來回復的隨附媒體借貸、租賃、出借或轉送給另一使用者。